

Настройка диаграмм Используя вкладку Диаграмма диалогового окна Параметры, можно выполнить дополнительную настройку диаграммы. Опции группы Активная диаграмма этой вкладки становятся доступны, только если предварительно была выделена внедренная диаграмма или же был открыт лист отдельной диаграммы. Переключателями группы Для пустых ячеек устанавливается способ, как будет отображаться на диаграмме содержимое пустых ячеек, включенных в диапазон данных. Возможны следующие варианты: игнорирование пустых ячеек с разрывом диаграммы — переключатель точки не отображаются', » отображение пустых ячеек как ячеек, содержащих нулевые значения — переключатель подразумеваются нулевые значения; пропуск пустых ячеек без разрыва диаграммы — переключатель значения интерполируются. Если переключатель Отображать только видимые ячейки включен, то на диаграмме не будет отображаться содержимое скрытых ячеек (о скрытых ячейках читайте в п. 17.3). Переключатель Масштабировать диаграмму по размеру окна доступен только для отдельной диаграммы.

Им можно установить такой масштаб изображения диаграммы, при котором она занимает все окно. Такое масштабирование изменяет только вывод диаграммы на экран, на печать листа диаграммы оно влияния не оказывает. Переключатели группы Всплывающие подсказки отображают доступны всегда и ими устанавливаются следующие параметры: вывод всплывающих подсказок с названиями элементов диаграмм при наведении курсора мыши на них — переключатель названия; » вывод всплывающих подсказок со значениями точек рядов данных при наведении курсора мыши на них — переключатель значения. 1Вывод на экран внедренных диаграмм Управление выводом на экран внедренных диаграмм выполняется с помощью переключателей группы Объекты на вкладке Вид диалогового окна Параметры.

При этом задается не только вывод их на экран, но и на печать. Возможны следующие режимы вывода графических объектов: полный вывод объектов (режим по умолчанию) — переключатель отображать; замена объектов на прямоугольники серого цвета (действует только для диаграмм) — переключатель только очертания; » скрытие всех объектов — переключатель не отображать. Последовательное переключение между этими режимами может выполняться нажатием комбинации Ctrl+б. Включение режима скрытия диаграмм перед печатью позволяет при черновой (предварительной) печати документа сэкономить расходные материалы принтера.